

## Sondermodelle der Zimmersafes

### Technische Daten

Modell	ZES 29 MK	ZES 70 MK
<b>Ausführung</b>	elektronischer Zimmersafe mit Kartenschloss	elektronischer Zimmersafe mit Kartenschloss
<b>Inhalt</b>	33 Liter	75 Liter
<b>Außenmaße (HxBxT)</b>	255 x 350 x 435 mm	500 x 400 x 435 mm
<b>Innenmaße (HxBxT)</b>	251 x 346 x 380 mm	496 x 396 x 380 mm
<b>Gewicht</b>	14 kg	30 kg
<b>Farbe</b>	Grauweiß	Grauweiß
<b>Befestigung</b>	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand	Schraubenlöcher an Boden und Rückwand
<b>Schloss</b>	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend	motorbetriebenes Bolzenschloss, selbstschützend
<b>Tastatur</b>	Folientastatur	Folientastatur
<b>Beeper</b>	bestätigt jede Eingabe, meldet verschiedene Betriebszustände und Fehlbedienungen	bestätigt jede Eingabe, meldet verschiedene Betriebszustände und Fehlbedienungen
<b>Digitalanzeige</b>	alphanumerisch – zeigt Eingaben, Betriebszustände und Fehlbedienungen an	alphanumerisch – zeigt Eingaben, Betriebszustände und Fehlbedienungen an
<b>Notöffnung</b>	dreifach – durch Mastecode, verdecktes mechanisches Sicherheitsschloss oder PDA	dreifach – durch Mastecode, verdecktes mechanisches Sicherheitsschloss oder PDA
<b>Gäste-Code</b>	4 stellig, frei wählbar	4 stellig, frei wählbar
<b>Notschlüssel</b>	Spezieller Sicherheitsschlüssel als Passepartout	Spezieller Sicherheitsschlüssel als Passepartout
<b>Mastercode</b>	bis zu 6 verschiedene frei programierbar, bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten	bis zu 6 verschiedene frei programierbar, bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten
<b>Stromversorgung</b>	4 Alkali-Batterien 1,5 V LR6; AM3*	4 Alkali-Batterien 1,5 V LR6; AM3*
<b>Lieferumfang</b>	Batterien, 1 Passepartout-Notschlüssel pro Objekt	Batterien, 1 Passepartout-Notschlüssel pro Objekt

technische Änderungen vorbehalten

\* Zu schwache Batteriespannung wird mittels Beeper gemeldet und auf der Digitalanzeige angezeigt

**Bieten Sie Ihren  
Gästen immer  
etwas mehr.**